

# Sense Basic 300x600








Le panneau LED Sense Basic 300 x 600 convient parfaitement aux nouvelles installations et aux projets de rénovation. Il peut remplacer directement les luminaires 2x14W T5 et 2x18W T8. Malgré son épaisseur de seulement 35 mm, il est composé d'un boîtier en acier léger et se base sur le rétroéclairage. Optique frontale à micro-prismes en PMMA non jaunissante de haute qualité. Installation facile sans outils.

# Sense Basic 300x600



## Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
<b>3000K</b>				
 212146	<b>Classe II</b>	Non dimmable	Intérieur	L595 x W295 x H36 x
<b>Sense Basic 300x600 Blanc 2180lm</b>	<b>IP20</b>		Linect 3 pôles / bornier sans vis	D36
<b>3000K Ra&gt;80 Non dimmable</b>	<b>IK06</b>			
<b>20W LED</b>				
109 lm/W SDCM:3				
L80/B20>100,000				
Directe, Opalprism				
<b>4000K</b>				
 212147	<b>Classe II</b>	Non dimmable	Intérieur	L595 x W295 x H36 x
<b>Sense Basic 300x600 Blanc 2220lm</b>	<b>IP20</b>		Linect 3 pôles / bornier sans vis	D36
<b>4000K Ra&gt;80 Non dimmable</b>	<b>IK06</b>			
<b>20W LED</b>				
111 lm/W SDCM:3				
L80/B20>100,000				
Directe, Opalprism				
<b>Autres</b>				
 8246094429	<b>IP20</b>	DALI Secours 3H	Intérieur	L270 x W75 x H35
<b>Boîtier d'éclairage de secours</b>				
<b>Driver DALI / EM Self test, DALI</b>				
<b>Secours 3H</b>				
<b>3W</b>				
<b>Accessoires</b>				
 8246094364				L270 x W75 x H35
<b>Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures</b>				
 8246094500				L270 x W75 x H35
<b>Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures</b>				