



Downlight kopplingskit till nödljusbox med AMP kontakt

Nödljusbox med plug & play-lösning, som tilldelar armaturen den är kopplad till, med 3 timmars nödljusdrift. Försedd med snabbkoppling, kompatibel med produktfamiljerna Sense, Sense Eco, Sense Round, Molior Line och Molior Corner samt Rax 150 och Rax 200. Boxen har en självtestfunktion som indikerar med grönt eller rött beroende på batteriets status.

**FAKTA**

- Nödbelysning
- Spänning: 220-240V
- Klass II, IP20, CE
- Hus: Polykarbonat (PC)
- Montering/anslutning med skruvlös kopplingsplint

73 458 92 Driver DALI / EM Självtest:  
DALI-signalen är endast ansluten till armaturen för ljusreglering.

73 453 02 Driver DALI / EM DALI/Självtest:  
DALI-signalen är ansluten till både armaturen och nödljusenheten (internt) för ljusreglering och övervakning från en centralenhet

Tillbehör	E-nummer
Nödljusbox, Nödljus 3h, Klass II On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest	73 445 88
Nödljusbox, Nödljus 3h, Klass II Driver DALI / EM Självtest	73 458 92
Nödljusbox, Nödljus 3h, Klass II Driver DALI / EM DALI/Självtest	73 453 02
Downlight kopplingskit till nödljusbox med AMP Kontakt	73 453 56

Nödljusbox	Normalt ljusflöde		Nödljusdrift	
	W	Lumen	Lumen	Lumen vs normal
Rax 150/200	27	2800	330	12%
Rax 150/200	19	2120	350	17%
Rax 150/200	14	1480	350	24%
Molior 1 corner	9	890	350	24%
Molior 4 corner	36	3950	360	41%
Molior 1 Line	14	1520	350	9%
Molior 2 Line	32	3440	360	24%
Sense ECO	27	2600	310	12%
Sense 3000 lm	22	2700	380	14%
Sense 4000 lm	33	4000	380	10%
Sense 5000 lm	46	4600	330	7%
Sense Ø190	6	630	350	56%
Sense Ø255	13	1370	320	24%
Sense Ø320	17	1870	340	19%
Sense Ø495	33	3620	340	10%
Sense 300x300	27	2250	320	14%
Junistar Lux	8	540	250	46%
Junistar Soft/Slim	11	800	260	33%
UniLED	9	680	270	40%

